

marantz®



MELODY X SIECIOWY SYSTEM HIFI

Marantz Melody X (M-CR612) to uosobienie czystej, wyrafinowanej muzykalności. Ten elegancki, sieciowy amplituner CD obsługuje niemal nieograniczoną ilość internetowych serwisów streamingowych przez AirPlay 2, Bluetooth i łączność Wi-Fi HEOS. Podłącz głośniki do Melody X wykorzystując cztery kanały cyfrowego wzmocnienia audio o wysokiej wydajności i ciesz się najbardziej muzycznym brzmieniem Marantz. Dzięki dwóm optycznym wejściom cyfrowym można nawet podłączyć telewizor w celu zapewnienia lepszej jakości rozrywki. Wbudowane tunery DAB+ oraz FM, a także radio internetowe TuneIn uzupełniają zestaw źródeł muzycznych. Jeśli muzyka ma dla Ciebie duże znaczenie, Melody X to najlepszy system rozrywki, jaki możesz wybrać.

Cechy

60 W x 2 kanały (6 ohm) lub 4 x 30 W dla głośników A / B z indywidualną kontrolą głośności

Odtwarzanie CD, WMA / MP3 (CD-R / RW), wbudowane tunery FM oraz DAB+

Odtwarzanie utworów z serwisów takich jak radio internetowe, Spotify, Amazon Prime Music, TIDAL i wielu innych bezpośrednio ze smartfona wykorzystując AirPlay 2 lub aplikacje Bluetooth

Obsługa asystentów głosowych Amazon Alexa*, Google Assistant* oraz Apple Siri*

Obsługa MP3 oraz odtwarzanie Gapless formatów WAV / FLAC / ALAC 192kHz / 24bit, odtwarzanie DSD 2.8 / 5.6MHz

Wbudowany moduł Bluetooth i Wi-Fi z obsługą dwuzakresową 2,4 GHz / 5 GHz

Dwa cyfrowe wejścia optyczne do podłączenia telewizora lub innego urządzenia cyfrowego

Kompatybilność z pilotem telewizora

Korzyści

Moc i opcje łączności dostosowane do Twoich preferencji audio

Bez względu na to, jak lubisz słuchać, ciesz się muzyką wzbogaconą o wysokiej jakości brzmienie Marantz

Streamuj muzykę ze swoich ulubionych źródeł

Użyj swojego głosu, aby kontrolować amplituner Melody X, niezależnie którego asystenta głosowego wybierzesz


Wysokowydajne odtwarzanie dźwięku w wysokiej rozdzielczości z każdego źródła

Poprawiona stabilność połączenia nawet w miejscach o dużym natężeniu sieci bezprzewodowych Wi-Fi

Melody X automatycznie wykrywa sygnał wejściowy z telewizora, dostarczając znacznie lepsze wrażenia dźwiękowe

Zaprogramuj Melody X do pracy z pilotem telewizora i łatwo dostosuj głośność, odtwarzaj i zatrzymuj utwory oraz wybieraj źródła

* Sterowanie głosowe jest dostępne w wybranych krajach i językach.



because music matters

MELODY X SIECIOWY SYSTEM HIFI



FUNKCJE	MELODY X (M-CR612)
Moc wyjściowa wysokiej jakości	2x 60 W lub 4x 30 W
Tryb Bi-Amping / Parallel BTL	• / •
Kompatybilność CD: CD / CD-R / RW / WMA / MP3 / AAC	• / • / • / • / •
Tuner: DAB / DAB+ / FM (RDS)	• / • / •
WiFi / Bluetooth / Spotify Connect / AirPlay 2	• / • / • / •
Sieciowy streaming muzyki online	•
Technologia HEOS Multiroom	•
Tylny port USB	•
Głośniki A / B	• (Głośność indywidualna)
Dodatkowy pokój multiroom	•
Cyfrowe wejście optyczne / wejście analogowe	2 / 1
Wyjście analogowe	Stałe i zmienne
Wyjście subwoofera	•
Wyjście słuchawkowe	•
Wysokiej klasy komponenty audio	•
Kontrola tonów: Bass / Treble / Balance	• / • / •
Wyświetlacz OLED o niskim poziomie szumów	3 linie
Podświetlany przód	Tryb czystej bieli + wyłączony
Zegar / timer uśpienia	• / •
Programowalny timer: pojedynczy / dzienny	• / •
SIECIOWY STREAMING MUZYKI	
Ethernet / Wi-Fi	• / • (podwójna antena i pasmo)
Kompatybilność z iPhone / iPod / iPad	Przez AirPlay 2
Radio internetowe (TuneIn)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Formaty stratne MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Bezstratne formaty FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
Streaming DSD	• (2.8 MHz / 5.6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Odtwarzanie Gapless	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
Kompatybilność z aplikacją Remote App dla smartfonów	• (Android/iOS)

SPECYFIKACJA		
SEKCJA AUDIO		
Moc wyjściowa (6 ohm, 1 kHz)	60 W / 30 W	
Liczba kanałów	2 / 4	
Pasma przenoszenia (wejście analogowe)	5Hz - 40kHz	
Stosunek sygnału do szumu	90dB	
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0.1 %	
SEKCJA DAB+		
Zakres odbioru (pasmo III)	•	
Stosunek sygnału do szumu DAB (Mono / Stereo)	95dB	
Pasma przenoszenia DAB	20Hz - 20 kHz	
Separacja stereo DAB	90dB	
SEKCJA TUNERA FM		
Zakres częstotliwości FM	87.5 - 108 MHz	
Stosunek sygnału do szumu (Mono / Stereo) FM	70/70dB	
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (Mono / Stereo) FM	0.3/0.4%	
OGÓLNE		
Dostępne kolory	Czarny / Srebrno złoty	
Pobór energii	55 W	
Zużycie w stanie gotowości	0.3 W	
Automatyczny wyłącznik	•	
Odlączany kabel zasilający	•	
Pilot zdalnego sterowania	RC014CR	
W komplecie antena DAB	•	
Maksymalne wymiary (szer. X gł. X wys.)	280 x 303 x 111 mm	
Waga	3.4 kg	
EAN		
EU MCR612/N1B	4951035068014	Czarny
MCR612/N1SG	4951035067994	Srebrno złoty
UK MCR612/T1B	4951095071085	Czarny
MCR612/T1SG	4951095071092	Srebrno złoty

Wygląd i specyfikacje mogą zostać zmienione przez Marantz bez powiadomienia.