

marantz



SR8015

11.2 kanałowy wzmacniacz AV z 8K, dźwiękiem 3D oraz platformą HEOS Built-in

Marantz od dawna ustanawia standardy dla wzmacniaczy AV, łącząc funkcjonalności kina domowego z najbardziej muzycznym dźwiękiem, a SR8015 przynosi tę zdolność na niespotykany dotąd poziom. Poczuj oszałamiającą jakość dźwięku, który jest po prostu odurzającą mieszanką czystej mocy, niesamowitych szczegółów i rewelacyjnej głębi. Ten flagowy wzmacniacz AV stanowi szczyt jakości rzemiosła Marantz dzięki centralnie zamontowanemu transformatorowi toroidalnemu, miedziowaniu i symetrycznej monolitycznej konstrukcji.

- Wysokiej klasy 11-kanałowy wzmacniacz: Zapewnia niesamowitą moc 205W na kanał, dzięki czemu możesz doświadczyć przyjemność z każdego detalu.
- Obsługa 8K/60Hz i 4K/120Hz dla każdego systemu domowej rozrywki: Dzięki najnowszym technologiom HDMI możesz cieszyć się jakością obrazu w rozdzielczości 8K z urządzeń źródłowych 8K lub skalować sygnał do 8K ze źródeł Full HD lub 4K.
- Obsługa najbardziej zaawansowanych trójwymiarowych formatów dźwięku: Dekodowanie i przetwarzanie Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization Technology, DTS:X, DTS Virtual:X, IMAX Enhanced oraz Auro-3D zapewnia uzyskanie wciągającego, wielowymiarowego dźwięku.
- Obsługa DTS:X Pro: DTS:X Pro może przetwarzać do 13 kanałów, zachwycając słuchaczy najnowocześniejszą technologią DTS (funkcja dostępna w przyszłej aktualizacji oprogramowania systemowego).
- Kanał zwrotny audio (eARC): Podłącz telewizor z obsługą eARC HDMI poprzez główne wyjście HDMI, aby umożliwić transfer nieskompresowanych i kodowanych obiektowo formatów dźwięku, takich jak Dolby Atmos i DTS:X, bezpośrednio z aplikacji Smart TV do amplitunera AV.
- Najlepsze technologie dla kina domowego: Obsługa najnowszych formatów HDR, w tym HDR10, HDR10+, HLG, Dolby Vision, 4:4:4 colour resolution oraz BT.2020, a także Dynamic HDR zapewniają wyjątkową jakość obrazu pod względem jasności, klarowności i kontrastu.
- Zaawansowane funkcje dla graczy: Poczuj dreszczyk emocji ciesząc się niesamowitym obrazem i mniejszą ilością lagów dzięki rozdzielczości 4K/120Hz, zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), automatycznemu trybowi niskiego opóźnienia (ALLM) i szybkiemu transportowi klatek (QFT).
- Streaming w wysokiej rozdzielczości dla audiofilów: Odtwarzaj bezstratne formaty ALAC, FLAC i WAV do 24-bit/192 kHz, a także pliki DSD 2.8 MHz oraz 5.6 MHz i słuchaj muzyki dokładnie tak, jak chciał tego artysta.
- Ekskluzywne podzespoły zapewniające muzyczne brzmienie Marantz: Opracowane przez Marantz moduły HDAM, układ prądowego sprzężenia zwrotnego Current Feedback, 32-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe AKM AK4458 oraz Hybrid PLL Clock Jitter Reducer zapewniają bardziej szczegółowy, dynamiczny dźwięk.
- Niemal nieograniczona ilość źródeł muzyki: Streamuj muzykę z serwisów online, takich jak Spotify Free i Premium, Amazon Music HD, Tidal i wielu innych, lub odtwarzaj pliki muzyczne bezpośrednio z inteligentnych urządzeń za pomocą AirPlay 2 lub Bluetooth.
- Platforma HEOS Built-in oraz bezpłatna aplikacja HEOS: Twój klucz do cyfrowego streamingu muzyki, dźwięku multi room i sterowania głosowego w całym domu.

Modern Musical Luxury



SR8015

Specyfikacja techniczna



Dźwięk wielokanałowy	
DTS HD Master / DTS:X / DTS:X Pro	• / • / •
DTS Neo:X / DTS Neural:X	- / •
DTS Virtual:X	•
IMAX Enhanced	•
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Atmos Height Virtualization	• / • / •
Dolby ProLogic IIz / Dolby Surround	- / •
Front Wide Speakers	Dolby / DTS
Auro 3D	•
MPEG-H	• (Firmware Update)
Multichannel Stereo	•
Maksymalna liczba przetwarzanych kanałów	13.2
Kontrola dźwięku	
Liczba końcówek mocy	11
Miedziana obudowa	•
Transformator mocy: Toroidalny / EI	Toroidalny
Przesył zwrotny	•
Hyper Dynamic Amplifier Modules (HDAM)	•
Pure Direct	•
Złoczone Terminale RCA	•
Zegar redukujący zakłócenia Jitter	•
Audyssey	MultEQ XT32
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey LFC	•
Poprawa kompresji audio: MDAx2	•
Sieć	
HEOS Multiroom i streaming	•
Transmisja Bluetooth-out (m.in. do słuchawek)	•
Amazon Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod	• / • / •
Formaty: MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Formaty bezstratne: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
DSD Audio Streaming	• (2.8/5.6MHz)
FLAC HD 192/24	•
Gapless Playback	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay Audio Streaming	• (AirPlay2)
Radio Internetowe	• (Tuneln)
Spotify	• (connect)
Amazon Music HD / Deezer / TIDAL / Napster / inne	• / • / • / regionalna dostępność
Aplikacja do sterowania dla telefonów	Android / iOS
Aplikacja do sterowania dla tabletek	Android / iOS / Amazon Kindle
Ethernet Port	•
Wi-Fi	•
Bluetooth	•
HDMI	
Wejścia HDMI: tył / front	7 / 1
Wsparcie HDCP2.3	•
Wyjścia HDMI: Główne / Strefy	2 / 1
Konwersja analogowego sygnału video -> HDMI	•
Skalowanie HDMI do HDMI	do 8K 60/50Hz
8K/60Hz / 4K/120Hz / CEC / eARC	• / • / • / •
Dolby Vision / HDR10+ / Dynamic HDR / HLG	• / • / • / •
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through for gaming	•
Variable Refresh Rate / Quick Frame Transport / Quick Media Switching	• / • / •
HDMI pass-through w trybie Standby	•
DSD Audio Capability	•
Auto LipSync	•
Multiroom / CI	
Integracja multiroom HEOS	•
Grupowanie dźwięku TV	•
Strefy multiroom	3
Źródła dźwięku: HDMI / Opt, Coax / Network, USB / Analogue	• (2ch) / • (2ch) / • / •
Źródła dźwięku audio: Głośniki / Preout	• / •
Strefowe wyjście sygnału HDMI z wybranego źródła HDMI	•
IP Control / RS232 Control / Web Control / App Control	• / • / • / •
IR Flasher In	•
Marantz Remote Bus	•
DC Trigger Output	2
Diagnostyka HDMI	•

Inne	
Auto Speaker Setup by Microphone	Audyssey MultEQ XT32
FL Display	2-lines + Port Hole
Graphic User Interface - GUI	Zaawansowany
ISF Certification	•
GUI Languages	9
Asystent ustawień	•
Smart Select	•
Firmware Update by Network / USB	• / •
Variable Cross Over	•
Optimized Bass Redirection	•
Bass Sync	•
ECO Mode	•
Auto Power Off	•
Sleep Timer	•
Video Wejście/wyjście	
Composite In / Out	4+1 / 2
Component In / Out	3 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 3
Multi-Room Video Out: Video / HDMI	• / •
Audio Wejście/wyjście	
Analogowe In / Out	7+1 / -
Phono (MM) In	•
Digital In: Optical / Coaxial	2 / 2
Multi-Room Out: Analogue / Digital	2 / -
Multichannel Pre Out	• (13.2)
Subwoofer Out	2
7.1 Multichannel wejście	•
Pozostałe	
Terminale głośnikowe: Połączone / Standardowe	• / -
Liczba terminali głośnikowych	13
Głośniki A / B	do przypisania
Bi-Amp Drive	do przypisania
Terminale głośników Multi-Room	do przypisania
Wejścia na przednim panelu: Audio / Composite / Digital (Opt) / HDMI / USB	• / • / - / • / •
USB Audio	•
FM/AM Tuner	-
Moc	
Liczba wzmacniaczy	11
Moc wyjściowa (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive)	140 W
Moc wyjściowa (6 ohm, 1 kHz, 0.7% 2ch Drive)	175 W
Moc wyjściowa (6 ohm, 1 kHz, 1% 1ch Drive)	205 W
Gwarancja 70%	•
Ogólne	
Metalowy panel frontowy	•
Pilot	RC045SR
Programowalny/ Uczący się / Wyświetlacz LCD	• / • / •
Pobór mocy w W	780 W
Mobór mocy bez dźwięku (ECO w / i wyl) w W	65 W / 110 W
Pobór mocy Standby w W	0.2
Pobór mocy przy CEC Standby w W	0.5
Pobór mocy przy Network Standby w W	3.7
Maksymalny wymiar w mm	
Antena: poziomo: (W x D x H)	440 x 460 x 185
Antena: pionowo: (W x D x H)	440 x 460 x 248
Bez Anteny: (W x D x H)	440 x 450 x 185
Waga w kg	17.6
Maksymalny wymiar w opakowaniu (W x D x H) w mm	541 x 537 x 304
Waga w opakowaniu (w produkcie) w kg	20.9
SAP Code / EAN Black	SR8015/N1B 4951035072790
SAP Code / EAN Silver-Gold	SR8015/N1SG 4951035072806

Wygląd i specyfikacje mogą ulec zmianie dokonanej przez firmę Marantz bez konieczności wcześniejszego powiadomienia.

Nazwa i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. jest objęte licencją. Dolby, Dolby Atmos, oraz symbol „double-D” są znakami towarowymi firmy Dol-by Laboratories. Znaki DTS, DTS w połączeniu z innymi znakami, DTS:X oraz logo DTS:X są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Oprogramowanie Spotify jest objęte licencjami stron trzecich, które można znaleźć tutaj: www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli. Marantz jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D&M Holdings, Inc

Sound United
A Division of D&M Europe BV.
P.O. Box 8744
5605 LS Eindhoven
The Netherlands

www.marantz.com